



ENDRESS

Power Generators

EES D 12/12

Artikel-Nr.: **610014**

Leistungsteil

Dauerleistung bei 25°C [kVA]	12
Spitzenleistung bei 25°C [kVA]	31,5
Nennspannung [V]	400/230
Ausgang Nennstrom im Inselbetrieb [A]	17
Ausgang Nennstrom im Verbund [A]	32
Schutzart [IP]	54

Batteriesystem

Nennkapazität [kWh]	12
Nennkapazität (optional erhältlich)	16, 20, 24
Batteriezyklen	1400
Betriebstemperaturbereich	-20° C - 55° C
Ladezeit ca.	2,5

Aggregat

Gewicht ca. [kg]	800
Maße L x B x H [mm]	1200 x 800 x 1700
Fernstarteingang	2 Leiter
Eingangssteckdosen	1x CEE 400 V / 32A 1x 230 V / 16A Gerätestecker
Steckdosen	1x 230 V / 16 A 1x CEE 400 V / 16 A 1x CEE 400 V / 32 A

Monitoring LCD Display	AC-Spannung AC-Strom je Phase Batteriekapazität Entladestrom Ladestrom
------------------------	--

Vorteile auf einen Blick

- Überlastschutz
- Fehlerstromschutzeinrichtung
- Tiefenentladungsschutz
- Übertemperaturschutz

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

5.5.2021

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



EES D 12/12

Artikel-Nr.: 610014



Power Generators

Ausstattungsmerkmale

Innovatives Batterie-Speichersystem

Sichere und einfache Bedienung durch übersichtliche Schalttafel

Parallel schaltbar zur Kapazitätserhöhung

Kranverladeöse

Grundrahmen mit durchgehenden Staplerlaschen

Durchdachte Kühlung - Luftansaugung über Luftfilterelement von oben für staubfreien Innenraum

Batterien im Temperaturbereich von -20 Grad bis +55 Grad voll einsatzfähig

Panel in Schutzart IP 54

Ladezeit ca. 2,5 Stunden

Europalettenmaß (B 120cm x T 80cm)

Rundum zugänglich durch große Wartungstüren

Schutzmaßnahme: RCD (Fehlerstromschutzeinrichtung)

Ausführung nach DGUV 203-032: B (Schutztrennung mit Fehlerstromschutzeinrichtung)

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

Bestell-Nr.

FI Schutzschalter Typ B Allstrom Sensitiv 4 pol. 30mA/25A

342 015

FI Schutzschalter Typ B Allstrom Sensitiv 4 pol. 30mA/40A

342 012

FI Schutzschalter Typ B Allstrom Sensitiv 4 pol. 30mA/63A

342 013

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

5.5.2021

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

