



# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 2006 DBS-GT ES

Code Article: **230034**

#### Principales caractéristiques

Type d'alternateur	synchron
Puissance continue COP 3~ [kVA/kW]	25,0/20
Voltage phases [V]	220/127
Courant nominal [A]	66/66
Coefficient Cos Phi	0,8
Fréquence [Hz]	60
Classe de protection [IP]	23

#### Moteur

Type de moteur	BRIGGS & STRATTON / 35 HP
Modèle	2-cylindres 4-temps OHV
Cylindrée [ccm]	993
Puissance 3000 tr/min	21,0
Émissions de CO2 [g / kWh]	825,56
Carburant	Essence
Capacité du réservoir [l]	35
Consommation Carburant @75% / PRP [L/h]	7,5
Autonomie @75%/PRP	4,7
Système de démarrage	Démarrage électrique avec batterie
Niveau sonore LWA [db(A)]	106
Poids (kg)	245
Dimensions L x l x h [mm]	1100 x 700 x 890
Prises de courant avec contact de protection	1x 277/480V 20A 1x 277/480V 30A 1x 277/480V 60A

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2021-9-27

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 2006 DBS-GT ES

Code Article: 230034

**ENDRESS** ®

**Power Generators**

**Caractéristiques des équipements**

Arrêt automatique en cas de manque d'huile

Protection du générateur contre les surcharges

Moteurs OHV Briggs & Stratton

Grand réservoir pour de longues durées de fonctionnement

Générateurs à haute puissance à régulation combinée à 400 V

выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2021-9-27

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)

